Technisches Datenblatt JB-110N

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER





BESCHREIBUNG

Das BUS- 230 V Relaismodul verfügt über einen schaltbaren Steuerausgang (PG-Ausgang). Mit diesem Relaismodul können externe 230 V Geräte von dem JA 100+ Alarmsystem direkt angesteuert und geschaltet werden z.B. Lichtanschaltungen, Pumpensteuerungen etc.

Nachfolger vom JA-110N

Leistungsmerkmale:

- Einstellungen des PG-Ausgangs durch DIP-Schalter
- Einbau in JA-190PL-Montagedose möglich

Technische Daten:

- belegt keine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung über den BUS der Zentrale 12 V
- NC / NO Kontakt
- Stromverbrauch AUSGESCHALTET: 5 mA

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- Stromverbrauch EINGESCHALTET: 45 mA
- max. Ausgangslast des Relais: max. 16 A/250 V
- Blindlast: max. 8 A 250 V
- minimaler Schaltstrom: 100 mA bei 12 V Gleichstrom oder 0,5 W
- Umgebung gemäß EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40 °C
- EAN 8594052537376

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Bus
Stromaufnahme:	45 mA
JA System:	100, 100+
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Besonderheiten:	Einbau in JA-190PL-Montagedose möglich, 240 V / 16 A Schaltkontakt, steuert 1 - 128 PG Ausgänge
Stromaufnahme (Alarm):	45 mA
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	12V DC über die Zentrale
PG- Ausgänge:	NO, NC

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

JB-110N_DE_MLY20502.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.60_JA-110N.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.