Superior StreetSiren Fibra

Kabelgebundene Sirene für den Innen- und Außenbereich

3 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT | VSÖ | IP54

Ajax Superior-Produkte sind ausschließlich für akkreditierte Partner von Ajax Systems für Vertrieb, Installation und Wartung erhältlich und schaffen so einen geschützten, hochwertigen Umsatzkanal.



Ein Gerät, fünf Aufgaben

- Der Alarm schreckt Eindringlinge ab und macht auf sich aufmerksam
- Die Sicherheitsstatusanzeige benachrichtigt die Benutzer, wenn das System scharf/unscharf geschaltet wird und bei Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Der LED-Rahmen der Sirene leuchtet auf, um die System-Scharfschaltung oder den Wechsel des Sicherheitsmodus anzuzeigen
- Die Türglockenfunktion informiert die Benutzer, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, während das System unscharf geschaltet ist
- Die Anzeige nach Alarmauslösung informiert den Benutzer und die vorbeifahrende Patrouillen über alle Alarme im System

Einstellbare Alarme

- Der Gruppenmodus bestimmt die Reaktion der Sirene auf Änderungen des Sicherheitsmodus und auf Alarme in ihrer Gruppe
- Einstellbare Lautstärke für Alarme und Benachrichtigungen: von 85 dB bis 113 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min
- Keine Begrenzung der Anzahl der Sirenen in einem System²

Fibra

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen
- Automatische Firmware-Updates¹

Stromversorgung

- Geringe Leistungsaufnahme: bis zu 0,37 W
- Vorinstallierte wiederaufladbare Batterie versorgt das Gerät mit Strom
- Stromversorgungsrechner
- Stresstest für den Stromverbrauch

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Schutz gegen Kurzschlüsse
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Robustes Gehäuse

Einfache Installation

- Kopplung mit dem System über QR-Code oder durch Scannen der Leitungen
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation ohne Demontage des Gehäuses der Sirene
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
VSÖ

Kompatibilität mit Hub-Zentralen

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F

Kommunikation mit Hub-Zentrale

Fibra Kommunikationstechnologie

Kabelverbindung
U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter

4×0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter

Kommunikationsreichweite
bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft
Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Warnmeldungen

Alarme
Akustisch
LED

Eingangs-/Ausgangsverzögerungen
Akustisch

Änderung des Sicherheitsmodus
Akustisch
LED

Sicherheitsstatus
LED

Türglocke
Akustisch

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Funktionen

Arten von Warnmeldungen
Akustisch
LED

Alarmlautstärke
von 85 dB bis 113 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft)
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Alarmdauer
von 3 s bis 3 min
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers
3,5 ± 0,5 kHz

Stromversorgung

Hauptstromversorgung
7–26 V⎓, bis zu 1130 mW
Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt

Notstromversorgung
LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V⎓
Bis zu 30 Minuten Alarmierung nach Stromausfall

Installation

Betriebstemperatur
von –25°C bis +50°C
von –13°F bis 140°F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95 %

Schutzart
IP54

Empfohlene Installationshöhe
2,5 m oder höher
8,2 ft oder höher

Gehäuse

Farbe
schwarz, weiß

Abmessungen
199 × 199 × 59 mm
7,83" × 7,83" × 2,32"

Gewicht des Geräts in Schwarz
571 g
20,14 oz

Gewicht des Geräts in Weiß
580 g
20,45 oz

Sabotagealarm

Lieferumfang

Superior StreetSiren Fibra
SmartBracket-Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Automatische Firmware-Updates sind für Sirenen mit Firmware-Version 8.64.1.0 oder höher verfügbar.
Die Sirene muss zu einer Hub-Zentrale hinzugefügt werden, auf der OS Malevich 2.36 oder höher läuft.

[2] Verfügbar für Sirenen mit Firmware-Version 8.64.1.0 oder höher. Die Sirene muss zu einer Hub-Zentrale hinzugefügt werden, auf der OS Malevich 2.36 oder höher läuft.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems