Superior LineSupply (45 W) Fibra

Modul zur zusätzlichen Stromversorgung.
Es verfügt über einen Fibra-Ausgang.



Dieses Gerät gehört zur **Produktlinie Superior**.
Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installierenund verwalten.

Superior LineSupply (75 W) Fibra ist ebenfalls erhältlich.
Das Gerät bietet eine höhere Ausgangsleistung sowie zwei Ausgangsleitungen statt einer.

Zusätzliche Stromversorgung für kabelgebundene Ajax Geräte

- 30 W Ausgangsleistung für angeschlossene Geräte und 15 W für das Aufladen des Notstromakkus
- Zusätzliche Versorgung der Leitung mit beliebiger Konfiguration von kabelgebundenen Geräten
- Leitungserweiterung[1] um 2000 m (6550 ft)
- Backup-Stromversorgung durch den verbundenen Akku im Falle eines Verlusts der Hauptstromversorgung

Fibra Kommunikationstechnologie

- Kabelgebundene Verbindungsreichweite zwischen dem Modul und der Hub-Zentrale bei einer Entfernung[1] von bis zu 2000 m (6550 ft)
- Verschlüsselte Kommunikation
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände

Sabotageschutz

- Sabotagealarm[2]
- Schutz vor Kurzschluss und Überspannung
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung

Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit der Hub-Zentrale über die automatische Leitungsscanfunktion oder den QR-Code
- Konfiguration und Test vor Ort oder per Fernzugriff über Ajax Apps
- Bequeme Montage in Case (separat erhältlich)
- Einfache Wartung

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
NFA2P (3 Schilde)
VSÖ

Kompatibilität mit Hub-Zentralen

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale

Kommunikationstechnologie Fibra

Kabelverbindung

U/UTP-Kabel cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter

4 × 0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter

Kommunikationsreichweite

bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft

Mit U/UTP-Kabel cat.5
4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)

Stromversorgung für Geräte der Drittanbieter

Anzahl der Ausgangsleitungen

1

Wenn Sie zwei Ausgangsleitungen benötigen, wählen Sie Superior LineSupply (75 W) Fibra

Ausgangsspannung

24 V⎓

Maximaler Ausgangsstrom

1.25 A

Stromversorgung

Hauptstromversorgung

100–240 V~, 50/60 Hz

Notstromversorgung

12 V⎓-Akku mit einer Kapazität von 7 bis 18 Ah

Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten

Installation

Betriebstemperatur

von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

bis zu 75 %

Gehäuse

Farbe

weiß, schwarz

Abmessungen

160 × 85 × 53 mm
6,3" × 3,35" × 2,09"

Gewicht des weißen Geräts

269 g
9,49 oz.

Gewicht des schwarzen Geräts

262 g
9,24 oz.

Lieferumfang

Superior LineSupply (45 W) Fibra
Stromversorgungskabel
Akku-Anschlusskabel
Zwei Terminaladapter
Schnellstartanleitung

Das Case ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird separat verkauft

[1] Bei Verwendung eines U/UTP-Kabels, cat.5, 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

[2] Benachrichtigung über Versuche, das Case zu öffnen oder es von der Oberfläche zu lösen. Nur verfügbar, wenn Superior LineSupply (45 W) Fibra im Case installiert ist, das separat verkauft wird.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/linesupply/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems