Zentrale (Home Center 3 Lite)

Die Zentrale ist die Steuereinheit des Systems. Sie ermöglicht die nahtlose Integration des Ajax Systems. Für den Betrieb ist die **Quick App Ajax Pro** erforderlich. Diese stellt eine leistungsfähige Automatisierungsplattform bereit, über die Sicherheits- und Smart-Home-Funktionen gesteuert werden.

Hauptfunktionen

- Bildet eine zuverlässige Basis für die Aufbau des Systems
- Es kann alle FIBARO-Geräte und andere kompatible Geräte mithilfe der folgenden Funkkommunikationsstandards steuern:
    - Z-Wave (700er Serie)
    - WLAN – 2,4 GHz (802.11 b/g/n).
- Sie können folgende Anzahl von Geräten hinzufügen:
    - 40 Z-Wave-Geräte (empfohlene max. Anzahl)
    - 1 IP-Kamera
    - 40 Szenen
    - 10 Quick Apps
    - 5 Plug-ins.
- Keine Internetverbindung erforderlich, es funktioniert auch im WLAN-Netzwerk
- Eine moderne Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist
- Verbesserter und benutzerfreundlicherer Szeneneditor
- Unterstützung für erweiterte Anwendungen und Treiber
- Kann mit allen Z-Wave Plus-zertifizierten Geräten verwendet werden.

Technische Daten/ Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	HC3L-001
Stromversorgung	5V DC max. 1A (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur	0-40°C
Betriebsfeuchtigkeit	max. 75% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Art des Stromanschlusses	USB Micro B
Maße	178 x 110 x 31 mm

Funkprotokolle

Funkprotokollart	Radiofrequenzband	**Sendeleistung**
Z-Wave (seria 700)	868.0-868.6 MHz 869.7-870.0MHz	+9dBm
WLAN (802.11 b/g/n)	2400-2483MHz	+20dBm

EAN Nummer: 5902701702519